

# PNI GreenHouse WS50

---

# PNI GreenHouse WS100

---

LED reflektor s sončno celico



# Tehnične specifikacije

	PNI WS50	PNI WS100
Vhodna napetost	5V	5V
Moč	50 W	100 W
Barva temperatura	6500 tisoč	6500 tisoč
Kot snopa	110°	110°
Svetlobni tok	900 lm	1050 lm
LED diode	36 kosov 2835	48 kosov, 2835
CRI	> 70 Ra	> 70 Ra
Dimenzije	LED reflektor 158 x 183 x 48 mm Sončna celica 250 x 205 x 17 mm	LED reflektor 188 x 217 x 48 mm Sončna celica 300 x 205 x 17 mm
Stopnja zaščite IP65		IP65
Delovanje temperatura	-26° ~ 80°C	-26° ~ 80°C
Čas polnjenja	do 6 ur	do 6 ur
Čas delovanja	do 12 ur	do 12 ur

Baterija	1 x 3,2 V 6 Ah LiFePO4 32700	2 x 3,2 V 10 Ah LiFePO4 32700
Delovni cikel baterije	do 2000 ciklov (polnjenje/ izpust)	do 2000 ciklov (polnjenje/ izpust)
Daljinski upravljalnik napajanje	2 x AAA 1,5 V baterije	2 x AAA 1,5 V baterije
Maks. komunikacija razdalja	do 5 metrov	do 5 metrov
Sončna celica	5 V / 8 W	5 V / 10 W

## Varnostna opozorila

LED reflektorja nikoli ne razstavljajte. V primeru okvare se obrnite na specializirani center.

Če se sprednja steklena plošča razbije, LED-žaromet ni več mogoče uporabljati.

LED diod ni mogoče zamenjati. Izdelek zamenjajte, ko LED diode so dosegli najdaljšo življenjsko dobo.

Priključnega kabla med ploščo in LED-reflektorjem ni mogoče zamenjati. Izdelek zamenjajte, če je kabel poškodovan.

Med delovanjem se ohišje LED-reflektorja segreje ( $> 60^\circ$ ). Ne dotikajte se ohišja, da preprečite opekline kože.

Pri izbiri mesta montaže se prepričajte, da bo LED reflektor imel zadostno prezračevanje, da se prepreči pregrevanje.

LED reflektorja ne nameščajte v bližini vnetljivih materialov.

## Montaža LED reflektorjev

Največja višina namestitve je 5 metrov od tal.

Odvijte dva vijaka, s katerima je nosilec pritrjen na ohišje LED reflektorja.

Izberite mesto za montažo LED reflektorja in na steni označite luknje za nosilec.

Na prej označenih mestih naredite luknje v steni.

Pritrdite nosilec za pritrditev z vijaki.

## Montaža sončnih kolektorjev


Odvijte dva vijaka, s katerima je nosilec pritrjen na sončno celico.

Izberite mesto montaže sončne celice (na strehi ali na steni) in označite luknje na nosilcu.

Na prej označenih mestih naredite luknje.

Pritrdite nosilec za pritrditev z vijaki.

Opomba: sončna celica mora biti usmerjena proti soncu (približno 5–10 stopinj proti jugozahodu), z naklonom 30°–45° glede na vodoravno ravnino. Kot naklona sončne celice se spreminja glede na geografski položaj, zemljepisno širino in dolžino lokacije, kjer je postavljena.



A - Sončna celica

B - Pritrdilni nosilec v obliki črke U

C - Zid

Opomba: Sončne celice ne smejo zakrivati stavbe ali drevesa, da se zagotovi stalna izpostavljenost soncu. Prav tako je ne nameščajte v zaprtih prostorih.




Moški vtič priključite na ženski vtič in nato privijte matica proti vlagi.

LED reflektor usmerite po potrebi in nato privijte stranske vijake, s katerimi je nosilec pritrjen na ohišje LED reflektorja.

## Daljinski upravljalnik

Pred uporabo daljinskega upravljalnika namestite dve bateriji AA. Baterije niso priložene.

## Funkcije daljinskega upravljalnika

Funkcija gumba	
	Vklopite LED reflektor
IZKLOP	Izklopite LED reflektor
+	Povečaj svetlost
-	Zmanjšajte svetlost
	Svetlost 100 %
	Svetlost 50 %
2H	Dve uri časa, lučka se bo izklopila po 2 urah ure
4H	Luč se bo ugasnila po 4 urah
6H	Luč se bo ugasnila po 6 urah
8 ur	Luč se bo ugasnila po 8 urah

## Izjava o skladnosti

ONLINESHOP SRL izjavlja, da je PNI GreenHouse WS50/LED-reflektor PNI GreenHouse WS100 je skladen z direktivo o elektromagnetni združljivosti 2014/30/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: <https://www.mypni.eu/products/10214/download/certifikati>

## Angleščina - POTRDILO O KAKOVOSTI IN POSLOVALNI GARANCIJA

Izdelki, opredeljeni v tem certifikatu na podlagi trgovskega imena in edine serijske številke S/N, imajo naslednjo komercialno garancijo:

Garancijska doba za fizične osebe je 24 mesecev od datuma dobave za proizvodne in materialne napake.

Garancijska doba za pravne osebe je 12 mesecev od datuma dobave za proizvodne in materialne napake.

Kabli, adapterji, potrošni material, baterije, akumulatorji, polnilci baterij, transformatorji, mikrofoni, slušalke, antene, ki so del izdelkov ali so dobavljeni z njimi, imajo komercialno garancijo 6 mesecev od datuma prodaje izdelka končnemu potrošniku. Garancijska doba se izračuna od datuma izstavitve računa za vsak izdelek posebej.

Povprečna življenjska doba izdelka je 48 mesecev, ob upoštevanju navodil za montažo in uporabo, ki so priložena izdelku.

Komercialna garancija ne sme vplivati na pravice potrošnikov, ki jih zagotavlja veljavna zakonodaja, in sicer Izredni vladni odlok 140/28.12.2021 o nekaterih vprašanjih v zvezi s pogodbami o prodaji blaga, Vladni odlok 21/1992 o varstvu potrošnikov, kakor je bil pozneje spremenjen in dopolnjen z Zakonom 296/2004 o zakoniku o potrošnji, kakor je bil pozneje spremenjen in dopolnjen.

SL - Prosim, prenesite celotno različico garancijskega lista:



1. Firma in naslov sedeža garanta: **ZORKO LEČNIK S.P., Čečovje 6, 2390 Ravne na Kor.**
2. Datum dobave blaga: \_\_\_\_\_
3. Podatki, ki identificirajo blago: \_\_\_\_\_
4. Garant jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga potrošniku.

5. Pravice potrošnika, če blago nima lastnosti navedenih v garancijskem listu:

Če blago, za katero je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščen servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom.

Rok iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni. Pri določitvi podaljšane roka se upoštevajo narava in kompleksnost blaga, narava in resnost neskladnosti ter napor, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave. O številu dni za podaljšanje roka in razlogih za njegovo podaljšanje proizvajalec obvesti potrošnika pred potekom roka 30 dni.

Če proizvajalec v roku 30 oz. 45 dni v primeru podaljšanja roka ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine.

Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno.

Ne glede na zgoraj navedeno lahko potrošnik zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga. Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim proizvajalec izda nov garancijski list.

Proizvajalec oziroma pooblaščen servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga.

Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga včasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve.

Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača proizvajalec.

6. Postopek, ki ga mora potrošnik uporabiti za uveljavljanje garancije: Potrošnik obvesti garanta pisno po pošti, po e-pošti ali osebno pri pooblaščenem servisu s predložitvijo dokazil o veljavnosti garancije in nemudoma omogoči pregled reklamiranega blaga.

7. Rok za rešitev reklamacije: 30 dni z možnostjo podaljšanja za največ 15 dni.

8. Trajanje garancijskega roka: **24 mesecev.**

9. Ozemeljsko območje veljavnosti garancije: Slovenija.

**Opozorilo:** potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke in da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.

10. Garant zagotavlja potrošniku vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate še tri leta po poteku garancije

Pooblaščen serviser: **ZORKO LEČNIK S.P., Čečovje 6, 2390 Ravne na Kor.**